



Brandvarnare med tio års batteri

Sammankopplingsbar

- Sammankopplingsbar med ledare - larmar en, larmar alla.
- Tio års batteri, inbyggt.
- Test-/Pausknapp för full funktionskontroll / känslighetsreducering.
- Godkänd enligt SS-EN 14604:2005/AC:2008.

De specialanpassade litiumbatterierna ger minst tio års drift. Batterierna är fast monterade och kan inte tas ur vilket gör att man undviker risken att brandvarnaren blir utan batteri. Brandvarnaren är datummärkt och varnar i intervaller när batterierna håller på att ta slut efter minst tio år. Med pausfunktionen sänker man känsligheten under tio minuter så att man undviker oönskade larm vid t.ex. matlagning. Med två ledare sammankopplas upp till 12st som då ökar säkerheten - larmar en, larmar alla. Monteringsfästet fästs med två skruv i taket och sedan snäpps brandvarnaren enkelt fast. Med ett svart takfäste syns det tydligt om brandvarnaren saknas i taket, en säkerhetsfunktion.

Funktioner:

- Pausfunktion sänker tillfälligt känsligheten.
- Varning för svagt batteri.
- Testknapp för fullständig funktionskontroll, som också aktiverar pausfunktionen.
- Larmindikering med kraftig signal på 85 dB på tre meter.
- Sammankoppling, max 12st och 300 m kabel. Rek. ledararea 0,75mm².

Specifikationer:

Detektion:	Optisk
Godkännande:	SS-EN 14604:2005/AC:2008
Omgivn. temperatur:	+4° C till +40° C
Ljudtryck:	>85dBm på 3 meter
Batterier:	3x3V Litium, inbyggda
Mått och vikt:	Ø105 x 35 mm, 145 g med batterier
Skruvavstånd:	30-75 mm
Täckningsområde:	60m ² eller 12m mellan två brandvarnare

Levereras med: Monteringsfäste, adapter för sammankoppling, bygel för aktivering av det inbyggda batteriet, skruv och plugg samt kontakt för sammankoppling och svensk bruksanvisning.

Beställningsinformation:

E-nr	Art.nr	Typ	Benämning
6302868	94.5107	KI-9ILB	10års brandvarnare med inbyggt Litium batteri sammankopplingsbar.

E-nr	Art.nr	Typ	Benämning
6300874	94.4207		Kopplingsdosa
6300875	94.4012F		Monteringsfäste reservdel, svart



Produkten bedömd i
SundaHus

